



Artikel-Nr.: 51901601

Freitextfeld 2: 19,0 Zoll (4:3) Marine Display

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R19L300-MRA1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R19L300-MRA1"

19" (1280 x 1024) Marine Display
Schutzart IP66 Frontseitig geschützt, IP54 Rückseitig geschützt
Dimmknopf zur Steuerung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung von nahezu 0% bis 100%
Benutzerfreundliche OSD-Steuerung auf der Vorderseite Marine Display
Erhöhte Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Resistiv-Touchscreen / Anti-Reflexions-Schutzglas (optional)
24V DC-Eingang mit Isolierung (Zulassung durch Zertifikat)
9 bis 36V DC-Eingang Zulässig
VESA Mount/ Panel Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	519
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
H-Artiklenummer:	R19L300-MRA1
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	48,3
Maße H (cm):	44,4
Maße T (cm):	7,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP66
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	8 Keys: Power, 7x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	19,0
Seitenverhältnis:	4:3

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	400 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
Video:	1 x Composite, 1 x S-Video
Seriell:	2 x RS232
Betriebstemperatur min.:	-15°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R19L300-MRA1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing LCD R19L300-MRA1 13062023.pdf](#)